СОГЛАСОВАНО

Председатель
Профсоюзного комитета
_____Т.Г. Сорокина

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ
СШ «Комплекс Покровский»
_____Р.В. Митрохин
Приказ №_____от_____

ИНСТРУКЦИЯ №24
по охране труда
при работе с копировальной и множительной техникой

1. Общие требования безопасности.

1.1 Действие настоящей инструкции распространяется на всех работников образовательного учреждения, которые при исполнении своих должностных обязанностей используют копировальную и (или) множительную технику.

1.2 К самостоятельной работе с копировальной и множительной техникой допускаются лица:

- не моложе 18 лет, прошедшие обязательный периодический медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы с копировальной и множительной техникой;
- прошедшие обучение безопасным приемам и методам труда по установленной программе и проверку знаний;
- прошедшие вводный инструктаж по электробезопасности с присвоением II группы допуска;
- ознакомленные с инструкциями по эксплуатации средств копировальной и множительной техники.

1.3. К работе с копировальной и множительной техникой не допускаются беременные женщины.

1.4 Опасными факторами при работе с копировальной и множительной техникой являются:

- **физические** (электрические и магнитные поля; статическое электричество; лазерное и ультрафиолетовое излучение; повышенная температура; ионизация воздуха; опасное напряжение в электрической сети; шум);
- **химические** (пыль; вредные химические вещества, выделяемые при работе копировальной и множительной техники);
- **психофизиологические** (интеллектуальные и эмоциональные нагрузки; длительные статические нагрузки и монотонность труда; перенапряжение зрения).

1.5. Обо всех неисправностях электропроводки, средств копировальной и множительной техники, работник обязан немедленно проинформировать инженера по охране труда и заместителя директора по АХР, а в случае их отсутствия – дежурного администратора и главного инженера, сделать запись в тетради заявок.

1.6. Для обеспечения пожаробезопасности в легкодоступном месте должен находиться исправный огнетушитель.

1.7. Для оказания доврачебной помощи в легкодоступном месте должна находиться аптечка.

1.8. За виновное нарушение данной инструкции работник несет персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1 Проветрить помещение.

2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место. Убедиться, что все приборы электроосвещения рабочего места исправны, рабочее место не загромождено.

2.3. Убедиться в достаточности освещенности, при необходимости отрегулировать освещенность рабочего места.

2.4. Проверить правильность подключения оборудования, осветительных приборов местного

освещения в электросеть, наличие защитного заземления.
2.5. Визуально проверить исправность копировальной и множительной техники и отдельных узлов и частей.
2.6. Проверить исправность изоляции электропроводки.
2.7 Запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Работающий на копировальной и множительной технике обязан соблюдать настоящую инструкцию, правила эксплуатации копировальной и множительной техники.

Работник обязан:

- постоянно содержать в порядке и чистоте рабочее место;
- следить за соблюдением температурного - влажностного режима, регулярно проветривать рабочее помещение;
- не допускать нахождения вблизи копировальной и множительной техники других работников, не связанных с выполнением работы;
- выполнять только ту работу, которая ему поручена и по которой он проинструктирован по охране труда;
- соблюдать установленные режимом рабочего времени регламентированные перерывы в работе.

Во время работы запрещается:

- производить какие-либо переключения при включенном питании;
- загромождать панели устройств бумагами и посторонними предметами;
- допускать скапливание бумаг на рабочем месте;
- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;
- прикасаться к нагретым элементам копировальной и множительной техники;
- работать со снятыми кожухами оборудования, являющегося источниками лазерного и ультрафиолетового излучения;
- оставлять без присмотра включенное оборудование.

3.2. Режимы труда и отдыха при работе с копировальной и множительной техникой должны организовываться в соответствии с «Гигиеническими требования к организации работы на копировальной-множительной технике (СанПиН 2.2.2.1332-03)».
3.3. Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 2 часов.
3.4. Использование ионизаторов допускается только во время перерывов в работе и при отсутствии людей в помещении.

4. Требования безопасности при аварийной ситуации.

4.1. В случае возникновения аварийных ситуаций работник обязан, при возможности, отключить оборудование и немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю, инженеру по охране труда или дежурному администратору.
4.2. При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности их изоляции, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе оборудования и тестовых сигналов, индуцирующих о его неисправности, немедленно прекратить работу, отключить питание и немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю, инженеру по охране труда или дежурному администратору.
4.3. В случае сбоя в работе технического оборудования пригласить соответствующих специалистов для устранения неполадок.
4.4. При поражении работника электрическим током принять меры по освобождению его от действия тока путем отключения электропитания и до прихода медсестры оказать, при необходимости, потерпевшему доврачебную помощь.
4.5. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить в пожарную охрану и

руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

5. Требования безопасности после окончания работы.

5.1. *После окончания работы работник обязан:*

- отключить питание в последовательности, установленной инструкциями по эксплуатации на оборудование с учетом характера выполняемых работ;
- отключить стабилизатор напряжения (если он используется);
- осмотреть и привести в порядок рабочее место;
- сообщить о неисправностях и замечаниях, выявленных в процессе работы, своему непосредственному руководителю и сделать соответствующую запись в журнале заявок;
- при уходе из помещения закрыть окна, выключить освещение.
- входную дверь в помещение постоянно держать незапертой.

6. Заключительные положения.

6.1. Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 лет.

6.2. Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;
- при изменении условий труда на конкретном рабочем месте;
- при внедрении новой техники и технологий;
- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.

6.3. Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.

6.4. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр настоящей инструкции возлагается на инженера по охране труда.